DATENBLATT - K12X5-2

Sammelschienenklemme, für CU 12x5

Typ	**K12X5-2**
Katalog Nr.	**002282**

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Sortiment			Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion			Vorbereitete Gehäuse
Produktfunktion			Zusatzausrüstung für Sammelschienegehäuse
Zubehör			Sammelschienenklemmen
Funktion			Anschluss Band- oder Rundleiter
verwendbar für Sammelschienen		mm	Cu 12 x 5
Anschlussquerschnitt Bandleiter		mm	3 x 9 x 0.8 10 x 16 x 0.8
Bemessungsbetriebsstrom Bandleiter	I_e	A	100 400
Anschlussquerschnitt Rundleiter		mm^2	25 - 120 25 - 95

Hinweise

Anschlussquerschnitte:

○eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig mit Aderendhülse

Klemmen AK... →#079336

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienenklemme (EC000001)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Sammelschienenklemme (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])

Sammelschienendicke	mm	5 - 5
Sammelschienenbreite	mm	12 - 12
Geeignet für		Flachschiene
Breite der Klemme	mm	35
Max. Leiterquerschnitt	mm^2	120
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie	A	400
Geeignet für Rundleiteranschluss		ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss		nein
Geeignet für Bandleiteranschluss		ja

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Herstellererklärung CI-RoHS	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Konformitätserklärung	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendit Bauartnachweise xEnergy Safety Ci	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendit Sparen Sie Zeit – wir unterstützen Sie durch fachgerechte Vormontage	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendit Produktinformation xEnergy Safety Ci	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp
Tool zum berechnen der Verlustleistung bei Schaltgerätekombinationen	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm
Configurator - xEnergy Familie	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/index.htm

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH