



Variateur R/C, sous forme de prise intermédiaire

Référence **CDAP-01/11**
 N° de catalogue **109364**

Gamme de livraison

Type de produit		Actionneur
Type de montage		Enfiché
Alimentation		Alimentation secteur
Fonction d'actionnement		Variation de lumière

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Variateur de lumière pour système bus (EC001094)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - actionneur variateur (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])		
système de bus KNX		non
système de bus KNX-radio		non
système de bus radio		oui
système de bus LON		non
système de bus Powernet		non
autres systèmes de bus		xComfort
radio bidirectionnelle		oui
modèle		actionneur de variateur
mode de pose		autre
largeur en nombre de modules		4
couplage au bus inclus		oui
module de bus amovible		non
commande auxiliaire possible		non
commande sur site/commande manuelle		oui
avec affichage LED		oui
nombre de sorties		1
puissance de sortie	W	0 - 250
puissance supplémentaire utilisable		non
type de charge		capacitif
courant de commande max.	mA	0
tension	V	0 - 230
fonctionnement en parallèle possible		non
fréquence	Hz	0 - 50
indice de protection (IP)		IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement	mm	0