



Cartouche fusible, 16 A, AC 500 V, 50 kA, D2, gR, IEC, à action rapide

Référence FUSE 16A DII/E27 500VAC
N° de catalogue 16D27Q

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|--------|----|-------------------------|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 16 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 500 V |
| Taille | | | D2 |
| Classe d'emploi | | | gR |
| Pouvoir de coupure | | kA | 50 |
| Utilisable pour taille | | | E27 |
| Courbe de déclenchement | Classe | | à action rapide |
| Norme/Agrément | | | IEC |
| Forme | | | en forme de bouteille |
| Normes/Réglementations | | | IEC 60269-3 VDE 0636 |

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|---|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015]) | | | |
| taille | | | DII |
| calibre/courant nominal assigné (In) | | A | 16 |
| tension assignée (Ue) | | V | 500 |
| code de couleur | | | gris |
| classe de fonctionnement | | | gR (gamme complète protection des convertisseurs) |
| caractéristique de déclenchement (type/courbe) | | | rapide (F) |