



**Wkładka bezpiecznikowa, 16 A, AC 500 V, 50 kA, D2, gR, IEC, szybkie uruchamianie**

**Typ** FUSE 16A DII/E27 500VAC  
**Catalog No.** 16D27Q

## Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Prąd nominalny	I	A	16
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			D2
Klasa użytkowa			gR
Zdolność wyłączenia		kA	50
Zastosowanie			E27
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		szybkie uruchamianie
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Rozmiar			DII
Prąd znamionowy		A	16
Napięcie znamionowe		V	500
Kod koloru			Szary
Charakterystyka			gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania			Szybka