



Bouton-poussoir, 250 V, 16A, 1 F, 1PE

Référence **Z-PU/S**
N° de catalogue **276291**

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bouton poussoir (tableau) (EC001546)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Bouton-poussoir pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])			
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
courant de commutation		A	16
tension de commutation		V	250
type de tension			AC
avec voyant indicateur			non
couleur de la calotte			non applicable
source lumineuse			non applicable
culot de lampe			non applicable
puissance de la lampe max.		W	0
tension de lampe		V	0 - 0
couleur du bouton			vert
largeur en nombre de modules			1
profondeur d'encastrement		mm	60
indice de protection (IP)			IP40