



Sikringskasset for motor, Medium spenning, 100 A, AC 3.6 kV, 50 kA, 51 x 254 mm, reserve, BS, med slag



Powering Business Worldwide™

Type 3.6KV 100Amp 2" 'O' MOTORSTART FUSE
Catalog No. 3.6WDFH0100

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskasset for motor
Bruksområde			Medium spenning
Nominell strøm	I	A	100
Nominell spenning			AC 3.6 kV
Størrelse			51 x 254 mm
Brukskategori			reserve
Statusindikator			med slag
Bryteevne		kA	50
kan brukes før størrelse/applikasjoner			motorvern
Standard/Godkjennelse			BS
Form			sylindrisk fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations			BS2692-1 IEC 60282-1

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Mellom- / høyspenningssikring (EC003507)			
Merkestrøm		Amp	100
Merkespenning		kilovolt	3.6
Spenningstype			AC
Merkefrekvens		Hertz	50 - 50
Bryteevne		Kilo-Amp	50
Utnyttelsesgrad			Andre
Bruksområde			Motorvern
Lengde		Millimeter	254
Diameter		Millimeter	51
Ytelse iflg. IEC 60282-1			Delområde
Med sjokkdetektor			Ja
Standard			British Standard
Utløsningskarakteristikk			Andre
Installasjonsteknikk			Luft

Mer produktinformasjon (forbindelser)

Produkt dataarket (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-------------------------	---